

4K プラスSTBのソフトウェア更新作業手順

以下の操作を行うと、ソフトウェア更新が行なわれます。

その際は、電源を1～2時間程度、連続してOFFにする必要があります。(お出かけやご就寝の前に、以下の手順を参考に、電源を切っていただくことをお勧めいたします。)

事前の注意事項

STB (チューナー) の電源を切ってから150分以内に録画の予約が登録されている場合、更新作業が実行されません。

もしも更新が上手くいかない場合は、録画予約の空き状況をご確認ください。

1. チャンネルを「BS放送」に合わせ、5分ほど番組を視聴します



BS放送は、STB (チューナー) のリモコンの「BS」ボタンを押すと視聴できます。

* 4K BS放送ではなく、従来のBS放送の視聴が必要です。

2. STB (チューナー) の電源を切ります



STB (チューナー) のリモコン、もしくは本体の電源ボタンを押して、チューナーの電源を切ってください。

* 途中で電源をONにすると、更新作業が中止されます。ソフトウェアのダウンロードは、再度電源をOFFにすると、再開されます。

3. ソフトウェアの自動更新が行なわれます



更新作業中の液晶表示は、下記の順番で変わっていきます。

『 (表示なし) 』 → 『BOOT』 → 『 — (点滅) 』 → 『 (表示なし) 』 → 『BOOT』 → 『時刻表示』 (作業完了)

※ 『 — 』が点滅しているときにソフトウェアのダウンロードを行なっておりますので、60分前後かかる場合があります。