

4 K STBのソフトウェア更新（バージョン1.42の提供）が、**7月11日(木)から開始**されます。また、更新には下記の作業が必要です。お手数をおかけし申し訳ございませんが、ご協力の程よろしく
お願い申し上げます。

下記の操作を行うと、ソフトウェア更新が行なわれます。更新の際は、**電源を1～2時間程度、連続してOFFにする**必要があります。お出かけやご就寝の前に、以下の手順を参考に、電源を切っていただくことをお勧めいたします。

事前の注意事項

4K放送対応STB（以下、4K STB）の電源を切ってから150分以内に録画の予約が登録されている場合、バージョンアップが実行されません。もしもバージョンアップが上手くいかない場合は、録画予約の空き状況をご確認ください。

1. 4 K STBのチャンネルを「BS放送」に合わせ、5分ほど番組を視聴します



BS放送は、4 K STB用リモコンの「BS」ボタンを押すと視聴できます。

* 4 K BS放送ではなく、従来のBS放送の視聴が必要です。

2. 4 K STBの電源を切ります



4 K STBのリモコン、もしくは本体の電源ボタンを押して、4 K STBの電源を切ってください。

* 途中で電源をONにすると、更新が中止されます。ソフトウェア更新は、再度電源をOFFにすると再開されます。

3. ソフトウェア自動更新が行なわれます



更新中の液晶表示は、下記の順番で変わっていきます。

『 』 → 『 BOOT 』 → 『 — 』 → 『 』 → 『 BOOT 』 → 『 時刻表示 』
(表示なし) (点滅) (表示なし) (作業完了)

※ 『 — 』が点滅しているときにソフトウェアのダウンロードを行なっておりますので、60分前後かかる場合があります。